Soluzioni **intelligenti** per un mondo **sostenibile**

Caro Series Home

WALLBOX

Caro Series Home
WALLBOX

» Innovativo
- Cavo di tipo 2
- Montaggio a parete
- Modalità di avvio: RFID / Plug&Play / App

» Sicuro e protetto
- Protezione corrente residua 30 mA tipo A + 6 mA CC
- Protezione contro l'adesione dei relè

» Intelligente
- Comunicazioni multiple (WiFi / Ethernet)
- Programmazione della ricarica
- Bilanciamento del carico (opzionale)
- Corrente regolabile da app
- Bluetooth

» Flessibile
- Indicazione luminosa RGB multicolore
- Design della custodia ergonomico e facile da usare
- Commutazione automatica tra monofase e trifase

Caro Series Home
WALLBOX

Scheda dati	Modello	AC7000-AE-35	AC011K-AE-35
Ingresso	Alimentazione	1P+N+PE	3P+N+PE
	Tensione nominale	230V AC	400V AC
	Corrente nominale	32A	16A
	Frequenza	50/60Hz	50/60Hz
Uscita	Tensione in uscita	230V AC	400V AC
	Corrente Massima	32A	16A
	Potenza di uscita	7kW	11kW
Interfaccia utente	Connettore di carica	Cavo di tipo 2	
	Lunghezza cavo	4m	
	Materiale struttura	Plastica PC940	
	Indicatore LED	Verde/Giallo/Rosso	
	Lettore RFID	Mifare ISO/IEC 14443	
	Modalità di avvio	Plug&Play/card RFID/App	
Comunicazione	WiFi	WiFi (2.5Ghz)	
	Bluetooth	Si	
	Ethernet	Si	
	Connettività	OCPP1.6 Json	
Sicurezza e Protezione	RCD	Rilevamento CC 30 mA + 6 mA	
	Protezione in ingresso	IP65	
	Protezione dagli impatti	IK08	
	Protezione	Protezione corrente, Protezione da corrente residua, Protezione da sovratensione, Protezione da sovra/sotto-tensione, Protezione da sovra/sotto-frequenza, Protezione da sovratemperatura	
	Certificazione	CE/CB/UKCA/EN303645	
	Standard di certificazione	IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC62196	
	Garanzia	2 anni	
Ambiente	Installazione	Montaggio a parete	
	Temperatura di lavoro	-30°C~+50°C	
	Umidità di lavoro	5%~95%	
	Altitudine di lavoro	<2000m	
Confezione	Dimensioni prodotto	344*201*100mm (A*L*P) Cavo	
	Dimensioni imballo	440*340*240mm (A*L*P) Cavo	
	Peso netto	3.1kg	3.5kg
	Peso lordo	3.6kg	4.1kg
	Confezione esterna	Cartone	

Scarica l'App e registrati.

Collega il cavo di ricarica al veicolo.

Scansiona il QR code per avviare la carica.

Interrompi la carica dall'App.

zcsazzurro.com

1° ED. 2023-11

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.
Green Innovation Division
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy
tel. +39 055 - 91971 - fax. +39 055 - 9197515
innovation@zcscompany.com - **zcscompany.com**

ZCS AZZURRO